

Любой маршрутизатор(роутер) который подходит для Нашей сети настраивается аналогичным образом — Тип подключения DHCP(Динамический; Автоматический), настраивается Имя сети и Пароль отличные от стандартных.

Если купили новый роутер, то на обратной стороне корпуса указан Имя Wi-Fi сети и Ключ сети Wi-Fi – этого достаточно. Необходимо подключить к сети в розетку, подключить Наш интернет-кабель в порт WAN. С любого устройства подключиться к роутеру и пройти авторизацию через личный кабинет.

Вот примеры для большинства моделей известных фирм:

Настройка маршрутизатора TP-Link

Сеть > Локальная сеть

IP-адрес 10.8.128.1

Сеть > WAN

Тип WAN соединения Динамический IP-адрес

Беспроводной режим > Настройка беспроводного режима

Имя сети Имя сети wi-fi (латинскими буквами либо цифрами)

Регион Россия

Канал Auto

Режим 11b/g/n

Беспроводной режим > Защита беспроводного режима

WPA-PSK/WPA2-PSK(Рекомендуется)

Версия Автоматическая

Шифрование Автоматическая

Пароль PSK Ключ сети (от 8 до 63 символов,можно использовать латинские буквы и цифры)

Безопасность > Удаленное управление

IP-адрес удаленного управления 195.88.112.13

Настройка маршрутизатора ASUS

WAN

Тип WAN-подключения Динамический IP

Беспроводная сеть

SSID Имя сети wi-fi (латинскими буквами либо цифрами)

Метод проверки подлинности WPA2-Personal

Предварительный ключ WPA Ключ сети (от 8 до 63 символов,можно использовать латинские буквы и цифры)

Брандмауэр

Включить брандмауэр? да

Отвечать на пинг запросы из WAN да

Администрирование\Система

Включить веб-доступ из WAN да

Настройка маршрутизатора ZyXEL

Интернет > IPoE

Отредактировать интерфейс

Настройка параметров IP: Автоматическая

Сеть WI-FI > Точка доступа

Имя сети (SSID): Имя сети wi-fi (латинскими буквами либо цифрами)

Защита сети: WPA-PSK+WPA2-PSK

Ключ сети: Ключ сети (от 8 до 63 символов,можно использовать латинские буквы и цифры)

Безопасность > Межсетевой Экран

Добавить 2 правила

Действие	IP-адрес источника	IP-адрес назначения	Протокол:	Номер порта источника
Разрешить	любой	любой	ICMP	любой
Разрешить	195.88.112.13	любой	TCP/80	любой